Caractéristiques techniques

Conformité aux normes	**EN 50131 (Grade 2)** **PD 6662:2017** **UL369, ULC S306**
Communication avec le panneau de contrôle	**Technologie de communication Jeweller** **Bandes de fréquences** 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente. **Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale** ≤ 20 mW **Portée de communication** jusqu'à 1 700 m En champ ouvert. **Intervalle d'interrogation** 12 - 300 secondes Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax.
Compatibilité	**Centrales** toutes les centrales Ajax **Prolongateurs de portée** tous les prolongateurs de portée Ajax du signal radio
Détection de mouvement	**Élément capteur** 2 × capteur PIR **Distance de détection des mouvements** Jusqu'à 15/13/11 m avec traitement des signaux de corrélation désactivé Jusqu'à 8/7/6 m avec traitement des signaux de corrélation activé Dépend des paramètres de sensibilité. **Sensibilité** 3 niveaux Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax. **Angles de détection** horizontal - 6° vertical - 90° **Compensation de la température** oui

Alimentation	**Batterie** 1 × CR123A batterie Préinstallée. **Durée de vie de la batterie** jusqu'à 3 ans
Boîtier	**Couleur** blanc, noir **Dimensions** 134 × 44 × 34 mm **Poids** 118 g **Alarme anti-sabotage** oui
Installation	**Température de fonctionnement** de -25°C à +60°C **Humidité admissible** jusqu’à 95 % **Indice de protection** IP54
Kit complet	MotionProtect Curtain Jeweller Panneau de montage SmartBracket Support de montage latéral 1 × CR123A préinstallée Kit d'installation Guide de démarrage rapide